

2

## STACJE ŁADOWANIA EVOBIKE





### CECHY

- Ładowanie w standardowym trybie Evotrike DC
- Ochrona przed przeciążeniami i pośrednimi kontaktami
- Identyfikacja użytkowników uprawnionych do pobierania opłat
- Zarządzanie systemem blokowania pokryw i blokadą wtyczki
- Praca w trybie wolnostojącym lub osobistym

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Prąd znamionowy:         | 32 A                    |
| Napięcie zmanionowe:     | 230 V AC                |
| Częstotliwość:           | 50-60 Hz                |
| Napięcie izolacji:       | 250 V                   |
| Stopień ochrony:         | IP44                    |
| Temperatura pracy:       | -25°C to +40°C          |
| Materiał:                | Blacha stalowa          |
| Test rozżarzonego drutu: | -                       |
| Stopień IK przy 20°C:    | IK10                    |
| Kolor:                   | Antracyt                |
| Montaż:                  | Natynkowy/ wolnostojący |
| Roztwór soli:            | Odporny                 |
| Promienie UV:            | Odporny                 |

Aby zwiększyć swój asortyment produktów, SCAME oferuje również stacje ładowania w DC dla pojazdów wyposażonych w zewnętrzną ładowarkę akumulatorów i dlatego nie są objęte obecnymi standardami.

Jest to konstrukcja prętowa, którą można łatwo zintegrować z osłoną dachu z dźwignią wspornikową; Zawiera elektroniczne elementy sterujące i identyfikujące i może pomieścić ładowarkę najlepiej dopasowaną do ładowanego pojazdu (nie ma w zestawie). System zawiera również system łączenia, który pojazd musi sam wyposażyć, oparty na zastrzeżonym standardzie złącza.

### NORMY REFERENCYJNE

EN 61851-1 (2011)  
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych  
Część 1: Wymagania ogólne

EN 61439-1 (2011)  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  
Część 1: Postanowienia ogólne

### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



## EVOBIKE

| Kod           | Opis                                         |
|---------------|----------------------------------------------|
| 204.EB41B-001 | Tablica do ładowania jednoślądów, 4 gniazda. |
| 204.EB-ST     | Para uchwytów do przymocowania do ściany     |
| 204.EB-CL     | Boczny słupek do mocowania do podłoża        |
| 204.EB-CC     | Centralny filar do mocowania do ziemi        |
| 204.EB-SP     | Osprzęt do ładowania jednoślądów.            |



## UB-B URZĄDZENIE KONSUMENCKIE Z RFID, ZABEZPIECZENIEM, LICZNIKIEM ENERGII I BLOKADĄ WEWNĘTRZNĄ

| Kod            | Opis                    |
|----------------|-------------------------|
| 204.UB11B-UN   | 1 gniazdo UNEL – 3,5 kW |
| 204.UB21B-UNUN | 2 gniazda UNEL – 3,5 kW |



## UB-B URZĄDZENIE KONSUMENCKIE Z RFID, ZABEZPIECZENIEM

| Kod            | Opis                              |
|----------------|-----------------------------------|
| 204.UB11R-UN   | 1 gniazdo UNEL with RFID – 3,5 kW |
| 204.UB21R-UNUN | 2 gniazda UNEL with RFID- 3,5 kW  |

